


TS-280AP

電話廣播前後奏器



- 利用電話總機的外線接點連接，任何電話總機系統或交換機均可使用。
- 可由任一電話分機啟動前、後奏音。廣播之前，自動響出四音調前奏音。廣播完畢之後，自動響出後奏聲。
- 廣播音量可調整，可調整電話廣播音量的大小、可調整前、後奏音的音量大小。
- 前後奏音啟動的時間，可延遲可調整前、後奏音響起的延遲時間，以配合廣播主機的啟動時間。
- 具廣播優先功能接點。
- 輸入：TR與電話(總機)PBX連線
- 前奏音頻率：440,554,659,880Hz(可選擇後奏音消除)
- 延遲時間：0.3-8秒可調
- 輸出電平：300mV/10KΩ
- 輸出接點NC,C,NO * 2組(1A),AMP. SW * 1組(5A)
- 電源：AC110V/60Hz,220V/50HZ(可自行切換),消耗電力:10W
- 可搭配機櫃使用

TS-108

八回路電話廣播遙控分區主機



- 利用按鍵式電話總機或交換機系統之空置局線(外線)回路,搭配本機即可由系統內任何一支電話分機,來啟動擴大機執行電話廣播及遙控分區之功能,並產生悅耳四音調提醒音,但遙控功能必須於每次廣播時,重新執行選擇區域的動作
- 面板配備觸控式手動操作選擇鍵,並附顯示燈,可立即顯示執行選區動作是否正確.
- 能記憶手動選區功能,不受電話遙控分區之執行而改變區域,但在遙控分區執行廣播時,會暫時被消音,俟廣播停止後,會自動掃瞄,回復原手動選擇區域,此功能適合平時有指定播放音樂之場所使用
- 備有外部可啟動全區之受控接點,可搭配其他配備(如音樂鐘,緊急廣播)使用,在動作時,須自動啟動全區功能
- 輸入：T,R.與電話PBX(總機)連線
- 擴音機輸入數：1組(規格品)
- 控制方式：DTMF複頻解碼,(1)碼-(8)碼為分區選擇,(9)碼為全開選擇,(0)碼為全關選擇,(#)為啟動廣播及前奏音,本機特設計全關碼(0),是為克服在執行選區時,如有錯誤可立即清除錯誤碼,不必再次掛斷電話,造成使用時的不方便性
- 分區容量：8區,每區承受功率500W(規格品)
- 前奏音頻率：440,554,659,880Hz
- 輸出電平：300mV/10KΩ 前奏音/廣播 音量可調
- 輸出接點：C.NO *1組(5A),AMP. SW *1組(5A)
- 電源：AC110V/60Hz或DC24V(規格品)
- 可搭配機櫃使用